



Abbildung ähnlich

## VCA-12V-1.5AE

Einbaunetzteil  
12 V DC 1A, offenes Kabelende

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

SANTEC stabilisiertes Gleichspannungsnetzteil für den Einbau in Geräte. Vergossenes Gehäuse mit offenen Kabelenden.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Netzteil
Eingangsspannung	110-230 VAC (50/60Hz)
Ausgangsspannung	12 V DC stabilisiert, max. 1 A
Kapazität	12 W
Kabelende/Ausgang	offenes Kabelende
Schutzart	IP-66
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Kunststoff
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen (ØxH) (mm)	55x23,6
Gewicht	80 g
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	zum Einbau in Geräte

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► **Empfohlenes Zubehör:**

JB-500	SANTEC Anschlußbox für Kameras passend zu WB-HDH (HDHW) & SANTEC Kameras
SNCA-MK-4536	Adapter / Anschlussbox Passend für: Siehe empfohlenes Zubehör
SNCA-MK-4534	Adapter / Anschlussbox Passend für: - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-MK-4533	Adapter / Anschlussbox Passend für: - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-MK-4532	Adapter / Anschlussbox für CVI-Kameras
SNCA-MK-4530	Adapter / Anschlussbox passend für SANTEC IP Kameras
SNCA-MK-4631	Adapter/Anschlussbox für siehe empfohlenes Zubehör
SNCA-MK-136	Adapter / Anschlussbox für kleine Dome
SNCA-MK-4730	Anschlussbox/Adapter für Passend für: - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-MK-4632	Adapter/Anschlussbox für SNC-Dome-Kameras Passend für: - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-MK-4537	Adapter / Anschlussbox f.CVI Passend für: - siehe empfohlenes Zubehör -